

S.C. "ATRA 96" S.R.L.
22, "ANTIM 1" Str. , Nr. 22, 4000 Plovdiv, Bulgaria
AGREMENT TEHNIC

I. INSTRUCIUNI GENERALE

Aplica sau plafoniera, produse de firma ATRA - 96, cu geam mat, sunt utilizate pentru iluminare in spatii industriale, casnice si publice. Se poate monta pe pereti sau tavane, cu ajutorul unor elemente speciale de prindere si lucreaza in conditii climatice normale. Prinderea este fixa. Aplica sau plafoniera, nu se folosesc in spatii cu grad de inflamabilitate , conform norme tehnice antiincendiu.

II. DATE TEHNICE:

1. Tensiunea de alimentare / frecventa 220 - 230 V / 50 Hz
2. Puterea becului economic/LED + Fasung model max 23 W + E27

III. INSTRUCIUNI PENTRU MONTARE

1. Corpul de iluminat se monteaza numai de persoana autorizata.
2. Corpul de iluminat se leaga la reseaua electrica prin clema tripla paralela.
3. Conductorul pentru alimentare se trage prin locasul special al aplicii sau al plafonierei, cu geamul scos. Corpul aplicii sau plafonierei se prinde fix pe perete sau tavan cu doua dibluri si suruburi.

IV. INSTRUCIUNI DE PROTECTIE

1. ATENTIE: Intotdeauna, inainte de a incepe montarea si verificarea tehnica, este obligatoriu sa fie intrerupta alimentarea cu curent electric.
2. Inainte de a monta becul electric, verificati daca corespunde la voltajul si modelul recomandat.
3. Intodeuna strangeti bine elementele de prindere in special la legarea conductorilor electrici.
4. Inainte da a incepe montarea, uitati-va cu atentie la culoarea conductorilor electrici: albastru sau negru /nul de lucru/, maron sau rosu /faza/, iar protectia de clasa I /nul de protectie/ galben - verde /inpamantare/. Montajul trebuie sa fie efectuat de firma autorizata in domeniu.
5. Asigurati-va ca in timpul montajului nu ati intrerupt sau nu ati defectat conductorii electrici.
6. Corpurile de iluminat se curata cu carpa uscata. Evitati materialele abrazive si diluanti. Evitati patrunderea a apei peste partile electrice al corpului de iluminat.

V. INFORMATIE si DATE TEHNICE pentru INDICATORI IESIRE de URGENTA :

- "EXIT", "IESIRE", SAGETI JOS, LATERAL, SUS, HIDRANT, EXTITGTOR

Indicatorul Iluminat de Avarie reprezinta o semnalizare iluminata pentru locurile de lesire din cladiri, cu scopul indrumari in situatii de Evacuare de Urgenta, in caz de dezastre natural. Legat la reseau electrica, este in regim de vege, si daca cade reseaua electrica, se declanseaza al doilea – autonom regim de lucru.

Datorita unul acumulator mic, poate sa lumineze pana la 4 ore fara sa modifice calitatea luminii.

Functioneaza dupa metoda electroluminiscentei datorita luminodiodelor, care lumineaza geamul din policarbonat. Corpul este facut din Aluminiu, acoperit cu pulbere speciala.

Prinderea poate fi pe pereti, sau pe plafon, sau agatati prin locuri prevazute special.

Parametre la Indicatorul de Urgenta :

- Diode de lumina SAMSUNG 6 x 6.000 mcd 20 C, durata de viata 50.000 ore
- Acumulator 3,6 V x 60 mAh, Ni-Cd
- Dimensiuni 310 x 160 x 31 mm, greutate net – 317 gr
- Alimentare 230 V, 50 Hz, grad de protective IP 20
- Regim de lucru fara alimentare la reseaua electrica – 3 h / trei / ore si pe comanda- 4 h / ore /
- Intensitate luminoasa – 7 lumeni
- Distanta maxima de vizibilitate : 24 metri

Directro Tehnic
Ing. Veselin Atanasov



DACA RESPECTATI INSTRUCIUNILE DE MAI SUS, FIRMA ATRA - 96 VA GARANTEAZA O EXPLOATARE DE LUNGA DURATA SI FARA PROBLEME LA PRODUSUL CUMPARAT DE DVS